

BIOS の更新方法

Dos 起動 USB の作成

**※BIOS アップデート作業はお客様自己責任による作業とさせていただきます。
万一、書き換えに失敗した場合、有償での修理または修理不可となる場合がございます
のでご注意ください。**

下記 URL のページより Dos 起動 USB 作成ツールをダウンロードしてください。

https://rufus.akeo.ie/?locale=ja_JP

ファイル名「Rufus.exe」

BIOS ファイルをダウンロードし解凍します。

解凍したフォルダの中の「BIOS」フォルダと「Flash.bat」のファイルを
そのままの配置します。

USB メモリを BIOS の更新を行う製品に接続し電源を入れます。

起動後すぐにキーボードの「F7」キーを連打します。

起動デバイスの選択画面で USB メモリを選択します。

Dos プログラムが起動し画面に「C:/」の文字が出たのを確認したら
キーボードで「Flash」と入力しエンターキーを押します。

BIOS の更新が開始されます。

更新作業中は電源を切ったり、コードを抜いたりしないでください。

BIOS の書き換えに失敗すると製品が起動しなくなります。

更新が完了すると製品は自動的に再起動します。

再起動後は BIOS の起動画面で停止します。

キーボードの「F1」キーと「Del」キーを同時に連打して

BIOS 設定画面に移動。

BIOS の再設定を行い「Save & Exit」で BIOS 設定を保存・終了してください。

以上で BIOS の更新は終了です。